

SL-870 AUX terminal sa 11 korisnički definisanih aktivnosti

CardWare
MIV

SL-870 je AUX uređaj koji se povezuje na SL-8x kontrolere i omogućuje im dodatne funkcije



- **Prikaz vremena i datuma u gornjoj vrsti**

Master SL-8x kontroler, na koji je SL-870 povezan, šalje vreme i datum u jednakim vremenskim razmacima, preko AUX magistrale. Ovo vreme i datum su prikazani u gornjoj vrsti LCD- a.

- **11 aktivnosti koje se mogu birati**

Do 11 korisnički definisanih aktivnosti se mogu konfigurirati. Svaka aktivnost ima mnemonik od 6 karaktera, koji je prikazan u donjoj vrsti LCD- a. Trenutno izabrana aktivnost je na sredini donje vrste. Jos 2 aktivnosti su vidljive, jedna s desne, druga s leve strane.

- **Brz i lak izbor aktivnosti**

Izabrana aktivnost je na sredini donje vrste LCD- a. Ako je ovo željena aktivnost za registraciju, ID medijumom se napravi registracija, bez ikakvog pritiskanja tastera. U suprotnom, koristiti tastere sa strelicama za kretanja kroz 11 aktivnosti ili pipnuti jedan od tastera za prečicu (F1, F2, F3, F4), radi pristupa četirima najuobičajenijim aktivnostima.

- **Konfigurabilne aktivnosti**

Svih 11 aktivnosti definiše korisnik. Svaka aktivnost ima mnemonik do 6 karaktera dužine, koji je prikazan na LCD- u. Korisnik može da definiše 8 karaktera, koji se mogu koristiti za neengleske karaktere. Funkcijski tasteri F1 do F4 se konfiguriraju da pokažu na bilo koje 4 najkorišćenije aktivnosti.

- **Dve verzije ID medijuma: iButton i RF kartica**

 **CardWare**
Josifa Marinkovića 44
21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 443-265
Fax: +381 21 443-516
Mobile: +381 63 443-993
info@cardware.co.yu
www.cardware.co.yu



Konfiguracija

AuxCnf program se koristi za konfiguraciju SL-870. U primeru koji sledi SL-870 je na adresi 30 i povezan je na SL-84 preko COM1.



Master kontroler je konfigurisan za povezani AUX uređaj. U primeru je SL-84 konfigurisan za dva SL-870 termina.

